

蒙恬LC700電紙屏簽名板



使用說明：

1. 此款產品為企業使用，非個人標準電子產品。如您想要在OA辦公軟體中進行電子簽名，必須先請該OA辦公軟體的開發人員做二次開發，與OA軟體系統開發串接成功後才可以使用该簽名板進行電子簽名。
2. 此款產品不附帶光碟，所需SDK開發包、驅動程式等需要您自行到蒙恬科技官網下載。
3. 手寫筆的更換：直接將手寫筆繫繩取下，即可更換新筆並繫上。
4. 硬體常見問題：
 - 第一次拿到本產品，請先將手寫筆連接線確認接緊在簽名板上再進行使用，以避免手寫筆遺失。
 - 如測試過程中有任何簽名板硬體問題(螢幕、Led燈號不亮)，請聯絡手冊頁面所表列的售後服務的聯絡窗口。


給軟體開發人員：

1. 如果您是軟體開發人員，需要做二次開發串接工作。首先下載安裝蒙恬簽名SDK二次開發包，安裝完成後請先用SDK自帶的簽名測試工具，測試一下簽名板工作是否正常後再進行開發工作。
2. 簽名板測試：請先開啟桌面上的測試工具(如右紅框中標示的文字)，接着選擇簽名板裝置，再点"initial"按鈕，確認簽名板是否可正常簽名。
3. 然后到SDK開發包中查看開發者所使用的開發語言說明（DOC目錄中）以及想要的程序DEMO，具體請參考SDK開發包中文說明。



給終端用戶：

1. 如您使用的軟體已經與簽名板做過二次開發串接，請直接安裝驅動程式即可，如沒有做過二次開發串接，請該軟體開發人員先做簽名板開發串接工作。
2. 蒙恬LC700驅動程式下載：
http://ftp.penpower.net/public/download/PenPower_Sign_SDK/signdriver_lite.7z
3. 驅動程式下載後先解壓縮再安裝，安裝完成後先進行一下簽名板的測試。測試方法：請進入解壓縮後的驅動程式安裝包『signdriver_lite』文件夾，開啟『蒙恬電子簽名板測試網頁.html』。



- 在測試網頁.html進行簽名，如可正常簽名，則可以證明簽名板硬體及驅動、瀏覽器環境等都無問題，如還不能在軟件中簽名，這與蒙恬簽名板無關了，需要聯繫軟件公司技術人員協助解決。



給僅需在 OFFICE、PDF、WPS 中簽名用戶：

為方便客戶在常用辦公軟件中簽名，簽名板附贈一款“蒙恬易簽”軟體，該軟體不用做二次開發就可以在 OFFICE、PDF（Adobe Reader DC）、WPS 這三款軟件中簽名。

注：僅支持這三款軟體，如果要在其他軟體如OA類的辦公軟件中簽名，還要軟體開發人員做二次開發整合才行。

- 蒙恬易簽軟件（E-signature）下載地址：

http://ftp.penpower.net/public/download/PenPower_eSignature/esign_ap.7z

- 蒙恬 OFFICE 簽名軟件 v1.0.2（僅支持 OFFICE，安裝後會在 OFFICE 中新增蒙恬簽名選單）：

http://ftp.penpower.net/public/download/PenPower_Office_Sign/ppofficesign.7z

注：在OFFICE中簽名有兩個選擇，用蒙恬易簽軟體或者用蒙恬OFFICE簽名軟體都可以，僅在OFFICE中簽名來說，用後者（蒙恬OFFICE簽名軟體）更為方便且筆跡效果也更好一些，但後者僅支持OFFICE，不支持PDF（Adobe Reader DC）和WPS。



蒙恬科技

產品保固卡

謝謝您對於蒙恬產品的支持

請至 www.penpower.net/reg.html 登錄產品資訊，以確保您的保固權益。

保固服務內容：

- 1 年保固服務
- 線上軟體升級
- 產品諮詢服務

補助說明：

- 保固期內正常使用狀況下，非人為因素故障者，提供免費維修。產品線材、手寫板面板/覆板、蒙恬筆筆芯、小蒙恬手寫筆、名片固定夾、鋰電池等耗材，則不列入此免費維修範圍內。
- 保固服務僅限於原購買國家，在非原購買國家所提供的保固服務將會酌收檢測及維修費用。
- 新品不良且非人為損壞，7日內攜帶發票或購買證明至原購買處退換貨，逾期恕不受理(實際退換貨將依購買店規定處理)。
- 退換貨之商品、配件、軟體啟動序號及包裝盒必須齊全，皆不得磨損刮傷。
- 超過7日以上發生故障情形，以維修流程進行服務。



蒙恬科技

產品保固卡

產品名稱:

購買日期:

經銷商蓋印

蒙恬科技股份有限公司

營運據點：台灣 +886-2-2778-1922

香港 +852-2111-1548

美國 +1-510-897-6600

北京 +86-10-8287-3871

www.penpower.net

6. 硬體規格請參考下列資訊：

產品名稱：	蒙恬 LC700 電紙屏簽名板
產品型號：	LC700
規格	
外形尺寸	218.6×130×8mm
重量	195.4g(不含連接線和筆)
顏色	黑色
操作溫度與濕度	溫度 5°C至 40°C，濕度 20%RH 至 80%RH
儲存溫度與濕度	溫度 -5°C至 -60°C，濕度 20%RH 至 90%RH
通訊方式	USB
電源	USB DC 5V；60mA
數位板	
感應方式	電磁感應
書寫區域	150×100mm
解析度	5080LPI
精確度	± 0.254mm
讀取高度	10mm
感壓級數	8192 級
反應速度	266 點 / 秒
回應時間	10ms
感壓筆	
外型尺寸	148 x 9 mm
重量	7.9g
筆傾斜範圍	± 45°
感壓筆	無源電池感壓筆
顏色	黑

7. 內容清單：

內容清單	
數位簽名板(含 USB 連接線)	1 套
數位感壓筆	1 個
手寫筆連接繩	1 條

8. 技術支援及售後服務的連絡人聯絡方式：
免付費服務電話：0800-022691
客服信箱：support@penpower.com.tw
地址：新竹市光復路二段二巷47號7樓